Alecto® ACP-80



Pilulier électronique avec alarme.

Introduction:

Dans le petit pilulier de Alecto ACP-80 vous pouvez ranger des médicaments pour 5 moments dans la journée. Vous pouvez dès lors programmer jusqu'à 5 moments auxquels un signal d'alarme doit retentir et auxquels le display doit afficher que vous devez prendre vos médicaments.

Le programme est répété journellement jusqu'à ce que vous programmiez d'autres moments. Les compartiments à pilules du ACP-80 sont uniquement conçus pour des médicaments secs (comprimés et capsules), pas pour des boissons ou des pommades.

Alimentation:

Le ACP-80 est alimenté par 2 piles :

Une petite pile montre CR2025 Lithium pour la petite horloge et la fonction de la minuterie. Cette pile est déjà placée à l'usine mais n'est pas encore utilisée grâce à une languette d'isolation.

En plus une pile 1,5V (format AAA) pour le son et la vibration de l'alarme et pour l'éclairage du display. Cette piles n'est pas livrée avec. Pour ceci veuillez utiliser une pile Alcaline, pas de pile rechargeable.

Lors de la première utilisation :

- utilisez l'interrupteur à glissière ← pour ouvrir le ACP-80
- 2. retirez le couvercle de pile
- 3. activez la pile montre en retirant la languette d'isolation du ACP-80
- 4. placez une pile 1,5V, faites attention à la polarité (+ et -)

Remplacer petite pile montre:

- glissez la petite languette blanche vers la droite afin que celle-ci se détache du côté gauche
- 2. retirez cette languette et remplacez la petite pile montre (le + vers le haut)
- 2 1
- 3. replacez la petite languette à droite dans l'ouverture, poussez-la vers le bas et glissez-la vers la gauche afin que la languette fixe à nouveau la pile
- 4. maintenant appuyez 1x sur la touche **RESET** et programmez à nouveau l'horloge et les heures d'alarme

X

Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets ménagers, mais livrez-les en tant que petit déchets chimiques.

Programmer:

Horloge:

- déverrouillez les touches en glissant l'interrupteur à glissière → vers la gauche
- 2. appuyez pendant 2 secondes sur le petit bouton \oplus , l'affichage des heures cliquote
- 3. tournez la bague blanche dentelée pour activer les heures
- 4. appuyez brièvement sur le petit bouton ©, l'affichage des minutes clignote

- tournez la bague blanche dentelée pour activer les minutes
- 6. appuyez brièvement sur le petit bouton ⊕ pour confirmer l'heure

Temps d'alarme :

- déverrouillez les touches en glissant l'interrupteur à glissière → vers la gauche
- 2. appuyez pendant 2 secondes sur le petit bouton

 , l'heure d'alarme à 1 clignote
- 3. tournez la bague blanche dentelée pour programmer l'heure d'alarme pour le premier médicament de la journée; vous pouvez programmer l'heure d'alarme par demi-heure
- 4. appuyez brièvement sur le petit bouton

 l'heure d'alarme à 2 clignote

 ...
- 5. répétez les instructions 3 et 4 pour consécutivement les heures d'alarme 2, 3, 4 et 5 (*)
- 6. appuyez brièvement sur le petit bouton pour confirmer les heures d'alarme
- * : Si vous avez besoin de moins de 5 heures d'alarme alors vous devez tourner la bague aussi longtemps que le display affiche - :-- cette heure d'alarme est alors désactivée.

Modifier les heures d'alarme :

- déverrouillez les touches en glissant l'interrupteur à glissière +0 vers la gauche
- 2. appuyez pendant 2 secondes sur le petit bouton

 ton

 i, l'heure de l'alarme à

 1 clignote
- 3. appuyez à plusieurs reprises sur le petit bouton
 jusqu'à ce que l'heure d'alarme qui doit être modifiée clignote
- 4. tournez la bague blanche dentelée pour introduire la nouvelle heure d'alarme (*)
- *: Si vous voulez effacer l'heure d'alarme complètement vous devez alors tourner la bague aussi longtemps que -:-- s'affiche sur le display, cette heure d'alarme est alors désactivée

Signal d'alarme :

Utilisez l'interrupteur à glissière ♣ ♣ ♣ pour programmer le signal d'alarme souhaité. Cette programmation est également affichée sur le display :

lors de l'alarme, une petite tonalité retenti pendant maximum 30 secondes

lors de l'alarme, le petit pilulier vibra uniquement pendant maximum 30 secondes

⊕+≈ : lors de l'alarme, une petite tonalité retentira et le petit pilulier vibra alternativement pendant maximum 30 secondes

Ranger les médicaments dans le pilulier :

- 1. tournez le couvercle transparent du pilier jusqu'à ce que le compartiment 1 soit libre
- remplissez ce compartiment avec les médicaments que vous devez prendre en premier, correspondant avec l'heure d'alarme que vous avez programmé
 1
- 3. Tournez le couvercle du pilulier afin que le compartiment 2 soit libre et mettez-y les médicaments que vous devez prendre lors de l'heure d'alarmer 2
- 4. répétez ceci, si c'est d'application, pour les compartiments 3, 4 et 5.
- pour terminer, tournez le couvercle du pilulier à la position du début (les 5 compartiments sont fermés)

Fonctionnement:

Dès que l'heure d'alarme est là, une tonalité retentira du petit pilulier pendant maximum 30 secondes, le petit pilulier vibra ou une tonalité retentira et le petit pilulier vibra alternativement et le symbole Clignote sur le display.

Si vous ne remarquez pas l'alarme l'alarme sera alors répétée 2x après 5 minutes, ensuite le double point dans l'heure d'alarme reste clignoter pour indiquer que vous n'avez pas 'vu' cette alarme

Si vous appuyez sur la touche © ou sur la touche pendant l'alarme, le signal d'alarme s'arrête mais retentira à nouveau après 5 minutes (faites attention qu'avec ceci le verrouillage des touches ne peut pas être activé, voir plus loin)

<u>Lorsque vous tournez le couvercle</u> pour ouvrir un nouveau compartiment à pilule le signal d'alarme s'arrête et l'heure d'alarme se modifie en - :--

Egalement lorsque vous tournez le couvercle du pilulier 15 minutes avant l'heure d'alarme programmée, l'heure d'alarme disparaît et - :-- est affiché, le ACP-80 en conclu que vous avez déjà pris les médicaments et cette alarme ne retentira plus aujourd'hui.

Reset automatique: l'alarme pil se reset elle-même chaque matin à 0:13 et les heures programmées sont à nouveau affichées, prêt pour une nouvelle journée

Mesurer la fréquence cardiaque :

- Déverrouillez les touches en glissant l'interrupteur à glissière
 → vers la gauche
- 2. Appuyez brièvement sur la touche ♥, le symbole ♥ s'allume sur le display
- Placez votre doigt sur le capteur, le symbole ♥ va clignoter
- 4. Une tonalité retentit après 15 jusqu'à 60 secondes et votre fréquence cardiaque s'affiche sur le display

Le display retourne vers l'affichage de l'heure après quelques secondes

Verrouillage des touches :

Glissez l'interrupteur à glissière **TO** sur le côté du petit pilulier dans la direction de la flèche pour verrouiller les touches afin que vous ne puissiez pas modifier les programmations par mégarde.

Eclairage du display :

- déverrouillez les touches en glissant l'interrupteur à glissière → vers la gauche
- 2. appuyez brièvement sur la touche ∜ pour activer l'éclairage du display.

Cet éclairage s'éteint automatiquement après 10 secondes.

Standard de table :

La partie horloge/alarme du ACP-80 peut être détachée de la partie des pilules et à l'aide du standard vous pouvez l'utiliser séparément en tant que petite horloge.

Reset manuellement:

Lors d'une perturbation du ACP-80 il peut être nécessaire de faire un reset de l'électronique.

- utilisez l'interrupteur à glissière
 pour ouvrir le ACP-80
- 2. appuyez brièvement sur le bouton **RESET** à l'aide d'un objet pointu



<u>Attention</u>: l'horloge ainsi que toutes les heures d'alarme sont effacées et doivent à nouveau être programmées.

Service:

- Remplacez la pile 1,5V AAA lorsque le signal d'alarme ne retenti pas ou lorsqu'il est faible et lorsque l'éclairage du display ne fonctionne pas ou pas bien.
- Remplacez la pile montre lorsque la lecture de l'horloge et les heures programmées est faible.
- Utilisez d'abords la touche RESET lors d'une perturbation, pour faire un reset de l'électronique.
- Faites attention que le non fonctionnement d'une touche peut également être causé à cause que l'interrupteur à glissière → est glissé vers la droite.
- Si la perturbation n'est pas encore résolue malgré ces conseils, consultez alors le service après vente de Alecto au numéro de téléphone 0032 32 385 666

Déclaration de conformité :

Le Alecto ACP-80 répond aux conditions et les dispositions essentiels comme décrits dans les directives Européennes 1999/5/EC.

La déclaration de conformité est disponible sur le site web WWW.ALECTO.NL



5 v1.0