

Lenco

MODE D'EMPLOI

PB-5200

**Chargeur portable 5200 mAh avec fiche
allume-cigare**



Pour plus d'informations : www.lenco.com

Caractéristiques du produit

- ◆ Dimensions du produit : L (85) mm x P (79) mm x H (26,5) mm
- ◆ Couleur : Noir caoutchouc
- ◆ Type de batterie : Li-ion 2600 mAh/3,7 V*2
- ◆ Conditions de fonctionnement : 0 °C~35 °C 60 ± 25%HR
- ◆ Température de stockage : -20 °C~+40 °C
- ◆ Entrée : 5,0 ± 0,5 VCC/1 A (MAX)
12 ~ 24 VCC/1,6 A (MAX)
- ◆ Sortie : 5,0 ± 0,25 VCC/1 A (MAX)
5,0 ± 0,3 VCC/2,1 A (MAX)
- ◆ Temps de charge : 8 ± 0,5 h (en fonction de la section du câble USB et le courant de charge)
- ◆ Cycle de la vie : >500 fois
- ◆ Débit de transfert : ≥85%
- ◆ Dissipation d'énergie statique : ≤75 uA
- ◆ Onde de sortie : ≤150 mV

Caractéristiques du produit

- ◆ Contrôlé par un microcontrôleur
- ◆ Batterie au lithium, stable et sûre, charge et utilisation à tout moment
- ◆ Multifonctionnel
- ◆ Dissipation d'énergie statique faible
- ◆ Débit de transfert élevé
- ◆ Identification automatique de la tension de sortie
- ◆ Identification automatique de la fin de charge
- ◆ Protection intelligente du matériel : Protection contre la surcharge, décharge excessive, surintensité, court-circuit (une fois un court-circuit se produit, il faut recharger le chargeur portable avant de le réutiliser)

Images du produit



Notice d'utilisation

A. Recharge du chargeur portable.

Branchez le chargeur portable au port USB d'un ordinateur ou d'un adaptateur (non inclus) à l'aide du câble USB ou dans une prise de véhicule via la fiche allume-cigare.

Pendant la charge, les témoins se mettent à clignoter. (Appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre les témoins pendant la charge)

- ◆ Lorsque les 4 témoins ne clignotent plus cela indique que le chargeur portable est complètement chargé.

B. Recharge d'autres appareils en utilisant ce chargeur portable (téléphone portable un exemple)

- ◆ Ce chargeur portable comprend 2 sorties USB, 1 A et 2,1 A, pour téléphones portables, lecteurs MP4, et la plupart des appareils portables.

Maintenez appuyé le bouton ON/OFF pour que le chargeur portable débite du courant de charge. Une fois l'appareil portable complètement chargé, le chargeur portable s'arrête automatiquement et passe en mode de veille.

C. Témoins de capacité

- ◆ Appuyez sur le bouton ON/OFF, les témoins s'allument pour indiquer la capacité (pendant 3-5 secondes puis s'éteignent automatiquement)

Nombre de témoins	4 témoins allumés	3 témoins allumés	2 témoins allumés	1 témoin allumés	Aucun témoin allumé
Capacité	75%~100%	50%~75%	25%~50%	Inférieure à 25%	Capacité zéro, il faut recharger

Remarque

- ◆ En cas de problème, nous contacter directement, il ne faut pas essayer de réparer vous-même l'appareil.
- ◆ Nous espérons sincèrement que tous les usagers utilisent ce produit conformément à la notice d'utilisation. Notre société ne peut être tenue responsable des dommages dus à une mauvaise utilisation.

Remarque

- ◆ N'utilisez pas ce produit dans un environnement humide ou corrosif. Ne placez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur, directement au soleil, dans un endroit à température élevée, dans un récipient sous pression ou dans un four à micro-ondes

Service et assistance

Pour obtenir des informations : www.lenco.com

Lenco propose un service et une garantie conformément à la législation européenne, ce qui signifie qu'en cas de besoin de réparation (aussi bien pendant et après la période de garantie), vous pouvez contacter votre revendeur le plus proche.

Remarque importante : Il n'est pas possible de renvoyer l'appareil pour réparation directement à Lenco.

Remarque importante : Si l'unité est ouverte ou modifiée de quelque manière par un réparateur non agréé, la garantie serait caduque.


Cet appareil ne convient pas à une utilisation professionnelle. En cas d'utilisation professionnelle, les obligations de garantie du fabricant seront annulées.



Les produits avec la marque CE sont conformes à la directive CEM (2004/108/CE) et à la directive basse tension (2006/95/CE) émises par la commission de la communauté européenne.

La déclaration de conformité peut être consultée via le lien suivant

<https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents>



Ce symbole indique que le produit électrique concerné ou la batterie ne doivent pas être jetés parmi les autres déchets ménagers en Europe. Pour garantir un traitement correct du déchet de la batterie ou de l'appareil, veuillez les mettre au rebut conformément aux règlements locaux en vigueur relatifs aux appareils électriques et autres batteries. En agissant de la sorte, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et à l'amélioration des niveaux de protection environnementale concernant le traitement et la destruction des déchets électriques (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

®Tous droits réservés