

# Lenco

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

### PB-5200

**Mobiele lader 5200 mAh met extra  
autolader**



Voor meer informatie: [www.lenco.com](http://www.lenco.com)

## Productspecificaties

- ◆ Productafmeting: L (85) mm x B (79) mm x H (26,5) mm
- ◆ Kleur: Zwart rubber
- ◆ Batterijtype: Li-ion 2600 mAh/3,7 V\*2
- ◆ Bedrijfsomgeving: 0 °C~35 °C 60 ± 25%RH
- ◆ Opslagtemperatuur: -20 °C~+40 °C
- ◆ Ingang: DC 5,0 ± 0,5 V/1 A (MAX)  
DC 12 ~ 24 V/1,6 A (MAX)
- ◆ Uitgang: DC 5,0 ± 0,25 V/1 A (MAX)  
DC 5,0 ± 0,3 V/2,1 A (MAX)
- ◆ Oplaadtijd: 8 ± 0,5 u (afhankelijk van de USB-kabeldikte en laadstroom)
- ◆ Levensduur: >500 keer
- ◆ Overdrachtverhouding uitgang: ≥85%
- ◆ Statisch vermogensverlies: ≤75 uA
- ◆ Uitgangsgolf: ≤150 mV

## Producteigenschappen

- ◆ MCU gestuurd
- ◆ Lithiumbatterij, stabiel en veilig, opladen en gebruiken op elk gewenst moment
- ◆ Multifunctioneel
- ◆ Lager statisch vermogensverlies
- ◆ Hoge uitgaande overdrachtverhouding
- ◆ Automatische identificatiefunctie voor uitgangsspanning
- ◆ Automatische identificatiefunctie voor volledige oplading
- ◆ Intelligente beveiligingsfunctie voor hardware: Beveiliging tegen overbelasting, overmatige ontlasting, overstroom, kortsluiting (nadat de kortsluitingbeveiliging is ingeschakeld, moet de mobiele lader een tijdje worden opgeladen om weer te worden geactiveerd)

## Productafbeeldingen



## Gebruikshandleiding

### A. De mobiele lader opladen.

Sluit de mobiele lader aan op de USB-ingang van een computer of op een adapter (niet inbegrepen) via een USB-kabel of gebruik de autoadapter van de mobiele lader.

Het LED-lampje zal tijdens het opladen oplichten en knipperen. (Als u niet wilt dat het LED-lampje tijdens het opladen brandt, kunt u deze uitschakelen met de ON/OFF-knop)

◆ De mobiele lader is volledig opgeladen wanneer de 4 LED-lampjes blijven branden.

### B. U kunt nu andere apparatuur opladen met deze mobiele lader (bijv. mobiele telefoons)

◆ Het apparaat is voorzien van 2 USB-uitgangen, 1A en 2,1A, geschikt voor mobiele telefoons, MP4-spelers en de meeste andere apparatuur.

Houd de ON/OFF-knop ingedrukt om de mobiele lader in te schakelen en te laten opladen

Wanneer de mobiele telefoon volledig is opgeladen, zal de mobiele lader automatisch stoppen met opladen en op slaapmodus schakelen.

### C. Capaciteitindicatoren

- ◆ Druk kort op de ON/OFF-knop en de LED-lampjes zullen de capaciteit aangeven (en na 3-5 seconden automatisch uitschakelen)

Aantal LED's	4 LED's aan	3 LED's aan	2 LED's aan	1 LED's aan	Geen LED aan
Capaciteit	75%~100%	50%~75%	25%~50%	Lager dan 25%	Geen capaciteit, a.u.b. bijtijds opladen

### Opmerking

- ◆ Wanneer u tijdens gebruik kwaliteitsproblemen ondervindt, laat dit a.u.b. weten aan ons bedrijf en probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- ◆ Wij hopen dat alle gebruikers dit product gebruiken in overeenstemming met de gebruikshandleiding. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan dit product wegens verkeerd gebruik.

### Let op

- ◆ Gebruik dit product a.u.b. niet in vochtige of corrosieve omgevingen. Plaats dit product niet in of nabij hittebronnen, hoge temperaturen, direct zonlicht, magnetronovens of hoge druk

## Service en ondersteuning

Voor informatie: [www.lenco.com](http://www.lenco.com)

Lenco biedt service en garantie aan overeenkomstig met de Europese wetgeving. Dit houdt in dat u, in het geval van reparaties (zowel tijdens als na de garantieperiode), uw lokale handelaar moet contacteren.

**Belangrijke opmerking:** Het is niet mogelijk om producten die gerepareerd moeten worden direct naar Lenco te sturen.

**Belangrijke opmerking:** De garantie verloopt als een onofficieel servicecenter het apparaat op wat voor manier dan ook heeft geopend, of er toegang toe heeft gekregen.


Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van professioneel gebruik worden alle garantieverplichtingen van de fabrikant nietig verklaard.



Producten met een CE keurmerk houden zich aan de EMC richtlijn (2004/108/EC) en de Richtlijn voor Lage Voltage (2006/95/EC) uitgegeven door de Europese Commissie.

De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op

<https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents>



Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de batterij niet moet worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking door het product en de batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).

®Alle rechten voorbehouden